

ARTICLE NO. 3923-2

**DOTLUX KIT D'ACCU NOTSTROM EXIT 1,9W/0,8W puissance constante 3/8h pour luminaires à LED alimentés en courant constant avec bouton de test externe LifePO4 6.4V avec autotest**



page de l'article



- En cas de panne de courant, le kit assure un éclairage de secours des lampes à LED fonctionnant à courant constant, qui sont alors alimentées par la batterie interne.
- Lorsque la lumière est éteinte et que le courant secteur est coupé, le fonctionnement de secours démarre également.
- Utilisation universelle pour tous les luminaires à LED avec ballasts externes d'une tension de service de 10-90 V DC.
- L'AKKU-KITexit est livré avec une LED d'état de fonctionnement avec douille d'encastrement et un interrupteur de test pour un montage externe.
- L'AKKU-KITexit ne remplace pas le bloc d'alimentation du luminaire à LED. L'AKKU-KITexit doit être commandé en plus du bloc d'alimentation.
- Autotest automatique
- L'AKKU-KIT est réglable en différents niveaux : 0,8@8H / 1,9W@3H
- Consommation en mode de charge 3Watt
- Consommation en mode veille inférieure à 0,5Watt

**CATéGORIE DE PRODUITS** EC000471\_Notlichtbaustein

**ARTICLE DE SUCCESSION** -  
**ARTICLE PRéDéCESSEUR** 3923-1, 5806

**POIDS EN KG** 0.27  
**CONSOMMATION EN WATTS** 0,8 / 1,9

**Dimensions**

**Hauteur:** 25mm  
**Longueur:** 199mm  
**Largeur:** 55mm

**TENSION D'ENTRée** 220 - 240 AC  
**AUTONOMIE DE LA BATTERIE** 8h à 0,8W  
**CLASSE DE PROTECTION** II  
**CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE DE SECOURS** Oui  
**PLAGE DE TENSION D'ENTRée** 220-240  
**GARANTIE EN ANNéES** 3  
**CAPACITé DE LA BATTERIE EN MAH** 6000  
**PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE** 220-240  
**AUTOTEST** autotest automatique  
**CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE D'URGENCE** Oui  
**SOURCE LUMINEUSE** -  
**SOUTIEN BEG** Pertinent en Allemagne uniquement  
**NO ELDas** 927919059  
**DIAMèTRE EN MM** 0  
**ABMESSUNGEN BREITE MM** 55  
**ABMESSUNGEN HóHE MM** 25  
**TENSION NOMINALE EN V** 6,4