

ARTICLE NO. 5117

CASAMBI Capteur de mouvement et de luminosité PIR



page de l'article

- capteur de mouvement et de luminosité PIR pour une commande confortable des luminaires via l'application CASAMBI
- caches inclus pour optimiser la zone de détection du capteur
- des pinces de montage stables assurent un maintien sûr
- hauteur de montage : max. 4m (montage au plafond)
- zone de détection : max. 10x4m (montage au plafond)
- compatible avec le boîtier pour montage en saillie (art. n° 5118)
- alimentation électrique par le réseau
- Commande complète via l'app CASAMBI :
- détection de présence/d'absence
- commande de luminaires/scènes en fonction de la lumière ambiante
- Durée d'éclairage et temps de fondu/d'extinction
- Différentes fonctions du capteur possibles :
- 1. fonction On/Off sur scène préinstallée via le capteur, ensuite 0% d'intensité lumineuse avec temps d'extinction en option
- 2. fonction On/Off sur scène préinstallée via le capteur, avec durée/force de persistance réglable avec temps de fondu/masquage en option
- 3. désactivation de la commande manuelle et commande exclusive par capteur

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002924_Steuergerät für Leuchten	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
ARTICLE DE SUCCESSION	-	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 AC
POIDS EN KG	0.092	GARANTIE EN ANNéES	5
		MODE DE COMMANDE	autres
Dimensions		CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé	Non
Longueur: 56mm		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Oui
Diamètre: 85mm		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
Largeur: 85mm		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
Hauteur: 85mm		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		CONVIENT POUR CASAMBI	Oui
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	941010629
		DIAMèTRE EN MM	85
		ABMESSUNGEN BREITE MM	85
		ABMESSUNGEN HóHE MM	85