

ARTICLE NO. 4343-2

**DOTLUX KIT D'ACCESSOIRES D'URGENCE BOÎTE D'ÉCLAIRAGE D'URGENCE 5W 10-90V Autotest
Puissance constante (3h) pour luminaires à LED alimentés en courant constant LiFePO4 6,4V**



page de l'article

- En cas de panne de courant, le kit assure un éclairage de secours des lampes à LED alimentées par un courant constant, qui sont alors alimentées par la batterie interne.
- Lorsque la lumière est éteinte et que le courant secteur est coupé, le fonctionnement de secours démarre également.
- Le kit d'alimentation de secours est surtout conçu pour équiper ultérieurement des systèmes de bandeaux lumineux de la gamme DOTLUX, par exemple des luminaires linéaires.
- Utilisable universellement pour tous les luminaires à LED équipés de ballasts externes avec une tension de service de 10-90 V DC.
- Une LED d'état de fonctionnement avec douille d'encastrement et un commutateur de test pour un montage externe sont fournis avec le kit AKKU de fonctionnement de secours.
- L'AKKU-KIT ne remplace pas le bloc d'alimentation du luminaire à LED. Le KIT ACCU doit être commandé en plus du bloc d'alimentation.
- Fonction d'autotest automatique
- Résistance à la température de -20 à 55°C

CATÉGORIE DE PRODUITS EC000471_Notlichtbaustein

ARTICLE DE SUCCESSION -

ARTICLE PRÉDÉCESSEUR 4343-1

POIDS EN KG 0.28

CONSOMMATION EN WATTS 5

TENSION D'ENTRÉE 220 - 240 AC

AUTONOMIE DE LA BATTERIE 3h

CLASSE DE PROTECTION II

CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS Oui

PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE 10-90

GARANTIE EN ANNÉES 3

PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE 10-90

AUTOTEST autotest automatique

CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE Oui

SOURCE LUMINEUSE -

SOUTIEN BEG Pertinent en Allemagne uniquement

NO ELDAS 927000003

DIAMÈTRE EN MM 0

ABMESSUNGEN BREITE MM 30

ABMESSUNGEN HÖHE MM 21

TENSION NOMINALE EN V 6,4

Dimensions

Largeur: 30mm

Hauteur: 21mm

Longueur: 158mm