

ARTIKEL NR. 5278

**DOTLUX LED Funk-Empfänger/Dimmer Fusion Technology Triac Empfänger 2,0A 1 Kanal 100 - 240V AC**



zur Artikelseite



- Fusion Technology + Push AC Phasenanschnittdimmer, 1 Kanal Ausgang.
- Zum Dimmen und Schalten von einfarbigen dimmbaren LED-Lampen oder Halogenlampen
- Dimmbar über Dip-Schalter einstellbar, Phasenabschnitt/anschnitt
- Minimale Helligkeit kann per Taster voreingestellt werden
- zusätzlicher, kabelgebundener 1-10V + Push Taster Steuereingang
- Überhitzungs-/Überlastungsschutz, automatische Wiederherstellung
- Einschaltstrom der angeschlossenen LED-Leuchten/Vorschaltgeräten darf nicht größer sein als 130A

**WARENGRUPPE** EC002924\_Steuergerät für Leuchten

**NACHFOLGEARTIKEL** -

**GEWICHT IN KG** 0.121

**ABMESSUNGEN**

**Höhe:** 27mm  
**Länge:** 175mm  
**Breite:** 45mm

<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	100-240 AC
<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	3
<b>ART DER STEUERUNG</b>	sonstige
<b>GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE</b>	Nein
<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>	100-240 AC
<b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Ja
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>AUSFÜHRUNG</b>	statisch
<b>GEEIGNET FÜR DOTLUX FUSION</b>	Ja
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ELDAS-NR.</b>	941934469
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	0
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	45
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	27