

ARTIKEL NR. 5122

CASAMBI Schnittstelle 1-10V/DALI zur Einzelgerätesteuerung



zur Artikelseite

- Schnittstelle zum komfortablen Bedienen von DALI oder 1-10V Leuchten via CASAMBI App (max.2 DALI Geräte)
- passend für die Nachrüstung einer einzelnen DALI oder 1-10V Leuchten (Einzelleuchtensteuerung)
- geeignet für die Einbindung eines herkömmlichen Tasters oder eines DALI Sensors in die CASAMBI Welt
- kompatibel zu Sensor (Art-Nr. 5117), Funkfernbedienung (Art-Nr. 5120) und Wandschalter (Art-Nr. 5121)
- Kompletsteuerung via CASAMBI App:
- Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
- Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
- Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
- intelligente Timer- und Galeriefunktionen
- Sendet an die DALI-Adressen: 0, 1, 2, 3 (abhängig von den Kanälen) Anpassung der Adressierung per App nicht möglich. Geräte müssen diese Adressen voreingestellt haben.
- Fixturewechsel vor Koppeln ins Netzwerk: Profil ändern
- Geschalteter Netzausgang 230V max. 0,6A: Kann genutzt werden, um Standbyströme zu vermeiden oder eine vollständige Abschaltung der angeschlossenen Geräte bei 0% Dimmung über die Casambi App zu ermöglichen.
- Dafür MUSS immer ein für die zu schaltende Leistung geeignetes Relais genutzt werden.

WARENGRUPPE EC002710_LED-Betriebsgerät

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.048

ABMESSUNGEN

Länge: 57mm

Breite: 36mm

Höhe: 23mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
EINSCHALTSTROM IN A	0
TC TEMPERATUR IN °C	70
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240 AC
GARANTIE IN JAHREN	2
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	220-240 AC
DIMMUNG 1-10 V	Ja
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Ja
DIMMUNG RF	Ja
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Ja
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941010739
DURCHMESSER IN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	36

