

ARTICLE NO. 5180

**DOTLUX Variateur rotatif pour LED 5-100W dimmable à coupure de phase**



page de l'article



- Le variateur rotatif à LED est compatible avec les luminaires à LED à gradation par coupure de phase.
- Avec la technologie à courant constant (CC), il est adapté aux luminaires à courant constant.
- Les luminaires à courant constant raccordés peuvent être gradués de 1 % à 100 %.
- Convient pour les systèmes suivants :
  - Berker by Hager
  - Busch-Jaeger
  - GIRA
  - JUNG
  - Merten by Schneider
  - NIKO
  - PEHA
  - Exxact
  - ELKO RS

<b>CATéGORIE DE PRODUITS</b>	EC002924_Steuergerät für Leuchten	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	220 - 240 AC
<b>ARTICLE PRéDÉCESSEUR</b>	3587	<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	sans
<b>POIDS EN KG</b>	0.064	<b>TENSION DE SORTIE</b>	200
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	5 - 100	<b>GARANTIE EN ANNéES</b>	3
		<b>MODE DE COMMANDE</b>	Sine Wave Reduction
<b>Dimensions</b>		<b>CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé</b>	Non
<b>Hauteur:</b> 25mm		<b>GRADATION SANS GRADATEUR</b>	Non
<b>Longueur:</b> 71mm		<b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>	Non
<b>Largeur:</b> 71mm		<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
		<b>MONTAGE EN APPARENT</b>	Non
		<b>MODèLE</b>	dynamique
		<b>MONTAGE DE RAILS DIN</b>	Non
		<b>ENCASTRé</b>	Oui
		<b>CONVIENT POUR UTILISATION à L'EXTéRIEUR</b>	Non
		<b>BOîTIER</b>	Boîtier en plastique
		<b>PROGRAMMABLE</b>	Non
		<b>CONVIENT POUR CASAMBI</b>	Non
		<b>CONVIENT POUR DOTLUX FUSION</b>	Non
		<b>CONVIENT POUR LA COMMANDE PAR TOUCHES</b>	Non
		<b>CONVIENT POUR TUYA</b>	Non

**SOUTIEN BEG**

Pertinent en Allemagne uniquement

**NO ELDAS**

941999949

**DIAMÈTRE EN MM**

0

**ABMESSUNGEN BREITE MM**

71

**ABMESSUNGEN HÖHE MM**

25