

ARTICLE NO. 5425-1

## DOTLUX Variateur à coupure de phase DALI max. 200W



page de l'article



- Variateur avec entrée de commande DALI pour la gradation de ballasts LED 230V ou de lampes LED via DALI.
- Ce variateur à coupure de phase pour LED vous permet d'intégrer et de contrôler facilement vos luminaires dimmables dans un système DALI.
- Le variateur LED convertit le niveau de gradation DALI en un signal 230V (section de phase).
- Le variateur convient aux charges ohmiques et capacitives et est compatible avec tous les luminaires/blocs d'alimentation à gradation par coupure de phase.
- Le montage s'effectue par encastrément dans une boîte.
- Le niveau de variation minimal (MIN LEVEL) est réglable.
- Le variateur à coupure de phase pour LED représente un participant au bus et peut être adressé en conséquence.
- lampes LED dimmables de max 200Watt (courant d'appel max. 130A)
- ampoules traditionnelles et halogènes max 360W
- Protection contre la surchauffe intégrée avec rétablissement automatique

<b>CATéGORIE DE PRODUITS</b>	EC002924_Steuergerät für Leuchten	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	100 - 240 AC
<b>ARTICLE PRéDÉCESSEUR</b>	5425	<b>LUMEN PAR WATT</b>	-
<b>POIDS EN KG</b>	0,044	<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	sans
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	-	<b>TENSION DE SORTIE</b>	100-240
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	-	<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	100-240
<b>LUMEN PAR WATT</b>	-	<b>GARANTIE EN ANNéES</b>	5
<b>Dimensions</b>		<b>CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé</b>	Non
<b>Longueur:</b> 56mm		<b>GRADATION SANS GRADATEUR</b>	Non
<b>Largeur:</b> 50mm		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	100-240
<b>Hauteur:</b> 28mm		<b>EMPLACEMENT DE MONTAGE</b>	Intérieur
		<b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
		<b>COMPATIBLE IFTTT</b>	Non
		<b>MONTAGE EN APPARENT</b>	Oui
		<b>MODéLE</b>	statique
		<b>MONTAGE DE RAILS DIN</b>	Oui
		<b>ENCASTRé</b>	Oui
		<b>CONVIENT POUR UTILISATION à L'EXTéRIEUR</b>	Non
		<b>BOITIER</b>	Boitier en plastique
		<b>PROGRAMMABLE</b>	Non

<b>CONVIENT POUR CASAMBI</b>	Non
<b>CONVIENT POUR DOTLUX FUSION</b>	Non
<b>CONVIENT POUR LA COMMANDE PAR TOUCHES</b>	Oui
<b>CONVIENT POUR TUYA</b>	Non
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>NO ELDAS</b>	919100009
<b>DIAMÈTRE EN MM</b>	0
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	50
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	28
<b>MODE DE COMMANDE</b>	Dali