

ARTIKEL NR. 5117

## CASAMBI PIR Bewegungs- und Helligkeitssensor



zur Artikelseite

- PIR Bewegungs- und Helligkeitssensor zum komfortablen Bedienen von Leuchten via CASAMBI App
- inklusive Blenden zur Optimierung des Sensorerkennungsbereichs
- stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
- Montagehöhe: max. 4m (Deckenmontage)
- Erfassungsbereich: Max. 10x4m (Deckenmontage)
- kompatibel zu Aufbaugehäuse (Art-Nr. 5118)
- Stromversorgung über das Netz
- Komplettsteuerung via CASAMBI App:
- Anwesenheit-/Abwesenheitserkennung
- umgebungslichtabhängige Steuerung von Leuchten/Szenen
- Leuchtdauer und Einblend-/Ausblendzeiten
- Verschiedene Funktionen des Sensors möglich:
- 1. On/Off Funktion auf vorinstallierte Szene über Sensor, anschließend 0% Leuchtkraft mit optionaler Ausblendzeit
- 2. On/Off Funktion auf vorinstallierte Szene über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer-/kraft mit optionaler Einblend-/Ausblendzeit
- 3. Deaktivierung der manuellen Steuerung und ausschließliche Steuerung über Sensor

**WARENGRUPPE** EC002924\_Steuergerät für Leuchten

**NACHFOLGEARTIKEL** -

**GEWICHT IN KG** 0.092

### ABMESSUNGEN

**Länge:** 56mm  
**Durchmesser:** 85mm  
**Breite:** 85mm  
**Höhe:** 85mm

<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220 - 240 AC
<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	5
<b>ART DER STEUERUNG</b>	sonstige
<b>GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>	Ja
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR CASAMBI</b>	Ja
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ELDAS-NR.</b>	941010629
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	85
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	85
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	85