

ARTICLE NO. 3728-1

Capteur de mouvement pour une utilisation avec des lampes LED (par ex. LUNApioneer)



page de l'article

- Puissance de sortie : max. 400W unité de contrôle
- Max. 800W en cas d'utilisation d'une lampe à incandescence (pas de LED)
- Hauteur de montage : max. 6m (montage au plafond)
- Zone de détection : max. 14x6 (montage au plafond)
- Max. 18m (montage mural)
- ATTENTION pas d'accessoires de montage inclus
- Fonctionnement fiable et précis grâce à l'interrupteur au passage par zéro
- Montage simple et rapide
- Zone de détection hémisphérique
- Capteur de lumière du jour inclus pour une commande de l'éclairage efficace en énergie et adaptée aux besoins

CATéGORIE DE PRODUITS	ECC002556_Elektrisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 AC
ARTICLE PRéDÉCESSEUR	3728	PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	240
POIDS EN KG	0.04	GARANTIE EN ANNéES	3
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	240
Dimensions		TYPE D'ACCESSOIRE	Détecteur de mouvement
Longueur: 81mm		PIèCE DÉTACHéE	Nein
Largeur: 37mm		ACCESSOIRE	Oui
Hauteur: 23mm		SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	535948000
		DIAMèTRE EN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	37
		ABMESSUNGEN HóHE MM	23
		COULEUR	Blanc