

ARTIKEL NR. 5116

CASAMBI DALI-Schnittstelle/Gateway passiv



zur Artikelseite



- CASAMBI zu DALI Gateway
- Ideal für DALI Gruppensteuerung (max. 64DALI Geräte mit DALI-Stromversorgung Art.5119)
- Bis zu 250DALI Geräte pro Schnittstelle in abhängig von der DALI-Stromversorgung (max. 250mA=249Geräte)
- Durchverdrahtbare DALI-Schnittstelle zum komfortablen Regeln von DALI-Lichtquellen via Casambi App
- geeignet für die Einbindung eines herkömmlichen DALI Sensors in die CASAMBI Welt
- passives Gerät, externe Stromversorgung über DALI-Leitung notwendig! Kompatibel zu DALI-Stromversorgung (Art-Nr. 5119)
- kompatibel zu Sensor (Art-Nr. 5117), Funkfernbedienung (Art-Nr. 5120) und Wandschalter (Art-Nr. 5121)
- verschiedene vorinstallierte Profile sind in CASAMBI App wählbar
- Steuerung von DALI Komponenten über CASAMBI
- Steuerung von CASAMBI Komponenten über DALI
- DALI Einzeladressierung oder DALI Gruppensteuerung/Broadcast
- Kompletsteuerung via CASAMBI App:
 - Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
 - Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
 - Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
- intelligente Timer- und Galeriefunktionen

WARENGRUPPE EC002924_Steuergerät für Leuchten

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.015

ABMESSUNGEN

Länge: 40mm

Breite: 36mm

Höhe: 14mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	9,5-22,5 DC
GARANTIE IN JAHREN	2
GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	9,5-22,5 DC
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Ja
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941010729
DURCHMESSER IN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	36
ABMESSUNGEN HÖHE MM	14