

ARTICLE NO. 5000-03-PA

**DOTLUX Variateur radio et à bouton-poussoir pour systèmes avec 110-240V AC Pmax=150W
Uin=110-240VAC 433,920MHz ISM**



page de l'article



- Variateur à coupure de phase pour appareils de 110-240 Vac jusqu'à 150 W
- 2 entrées de câble
- diamètre : 50mm

CATÉGORIE DE PRODUITS	EC002924_Steuergerät für Leuchten		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
POIDS EN KG	0.012	TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 AC/DC
CONSOMMATION EN WATTS	150	CLASSE DE PROTECTION	I
		TENSION DE SORTIE	110 - 240 AC
		GARANTIE EN ANNÉES	0
		MODE DE COMMANDE	Coupure de phase descendante
Dimensions		CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ	Non
Longueur: 52mm		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
Largeur: 42mm		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
Hauteur: 21mm		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		BOÎTIER	Boîtier en plastique
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	941904969
		DIAMÈTRE EN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	42
		ABMESSUNGEN HÖHE MM	21