


ARTICLE NO. 4258-1

Bloc d'alimentation LED CC 27-40W 700-1050mA 27-38V dimmable début/fin de phase



page de l'article

- Le bloc d'alimentation est graduable via un variateur à coupure de phase ou un variateur à coupure de phase.
- Avec la technologie à courant constant (CC), il convient aux luminaires à courant constant
- Les luminaires à courant constant raccordés peuvent être gradués entre 10 % et 100 %.
- Variateurs adaptés : JUNG 1224 LED UDE, Eltako EUD61NPL-230V, GIRA Mini2440 00 et bien d'autres.
- Le courant de sortie est réglable : 700/800/950/1050mA.
- Le bloc d'alimentation est réglé par défaut sur 700mA

CATéGORIE DE PRODUITS EC002710_LED-Betriebsgerät

ARTICLE DE SUCCESSION -
ARTICLE PRéDÉCESSEUR 4258

POIDS EN KG 0.158
CONSOMMATION EN WATTS 27-40

Dimensions

Longueur: 173mm

Largeur: 44mm

Hauteur: 30mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 AC
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,97
COURANT D'APPEL EN A	0
TC TEMPÉRATURE EN °C	85
CLASSE DE PROTECTION	II
PROTECTION CONTRE LA SURTENSION	1000 V
TENSION DE SORTIE	27 - 38 DC
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	198-264 AC
GARANTIE EN ANNéES	5
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	198-264 AC
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Oui
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Oui
PAS DE VARIATION	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Oui
DURéE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement

NO ELDAS	941934319
DIAMÈTRE EN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	44
ABMESSUNGEN HÖHE MM	30
Ausgangsstrom in A	