

ARTIKEL NR. 5405

**DOTLUX Ersatzakku für LED-Notleuchte EXITmulti (Artikel 3177-160120) Li-FePO4 3,2V 1000mAh**



zur Artikelseite

- Hochwertiger austauschbarer Ersatz Akku

|                          |   |   |                   |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| <b>WARENGRUPPE</b>       | EC003893_Akku (Lithium) für Fahrzeuge und Anwendungen |   |                   |
| <b>NACHFOLGEARTIKEL</b>  | -   | <b>AKKULAUFZEIT</b>                                     | 3h                |
| <b>GEWICHT IN KG</b>     | 0.045   | <b>GARANTIE IN JAHREN</b>                               | 3                 |
|                          |   | <b>AUSFÜHRUNG</b>                                       | Lithium-Ionen     |
|                          |   | <b>ANWENDUNG</b>  | Sonstige          |
|                          |   | <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                    | Nein              |
| <b>ABMESSUNGEN</b>       |   | <b>ELDAS-NR.</b>  | 941006089         |
| <b>Länge:</b> 70mm       |   | <b>DURCHMESSER IN MM</b>                                | 20                |
| <b>Durchmesser:</b> 20mm |   | <b>TYP</b>  | 0                 |
| <b>Breite:</b> 20mm      |   | <b>FRONTANSCHLUSS</b>                                   | Nein              |
| <b>Höhe:</b> 17mm        |   | <b>LADETEMPERATUR IN °C</b>                             | 0-25              |
|                          |   | <b>ENTLADETEMPERATUR IN °C</b>                          | 0-25              |
|                          |   | <b>STECKVERBINDER</b>                                   | Kabel und Stecker |
|                          |   | <b>ZYKLUSLEBENSZEIT BEI 80 % ENTLADUNGSGRAD (DOD)</b>   | 500               |
|                          |   | <b>MAX. LADESTROM IN A</b>                              | 1                 |
|                          |   | <b>MAX. ENTLADUNGSSTROM IN A</b>                        | 1                 |
|                          |   | <b>PARALLEL-BETRIEB MÖGLICH</b>                         | Nein              |
|                          |   | <b>SERIELLER-BETRIEB MÖGLICH</b>                        | Nein              |
|                          |   | <b>BATTERIEMANAGEMENTSYSTEM (BMS) INTEGRIERT</b>        | Nein              |
|                          |   | <b>GEEIGNET FÜR BATTERIELADEEINHEIT (GLEICHRICHTER)</b> | Ja                |
|                          |   | <b>INTEGRIERTE VORSICHERUNG</b>                         | Nein              |
|                          |   | <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                            | 20                |
|                          |   | <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                              | 17                |

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| <b>NENNSPANNUNG IN V</b>         | 3,2  |
| <b>HÖHE INKL. POLE IN MM</b>     | 650  |
| <b>KAPAZITÄT IN MAH</b>          | 1000 |
| <b>UMGEBUNGSTEMPERATUR IN °C</b> | 0-45 |