

ARTICLE NO. 5121

CASAMBI Bouton-poussoir mural quadruple sans pile



page de l'article

- interrupteur mural sans pile pour une commande confortable des luminaires via l'application CASAMBI
- L'interrupteur mural dispose de quatre touches programmables individuellement (luminaires individuels, groupes, luminosité, couleur, scènes, animations...)
- La programmation des touches individuelles s'effectue via l'application CASAMBI.
- La première programmation se fait par smartphone / tablette avec interface NFC
- Différents profils préinstallés sont sélectionnables dans l'App CASAMBI
- portée max. 10m dans les bâtiments
- y compris cadre Jäger direct Opus 55 Inform
- La partie centrale peut être utilisée dans des cadres d'autres séries d'interrupteurs avec une dimension intérieure de cadre de 55x55mm, comme : Jäger Direkt : Opus 55 Inform, Opus 55 Kubus, Opus 55 Fusion Merten : 1-M, M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Creativ, M-Pure Gira : Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX Jung : AS 500, A 500, A plus, A creation, A creation verre Berker : S.1, B.1, B.3, B.7 verre
- L'énergie pour le signal radio est générée par l'énergie cinétique lorsque l'on appuie sur la touche (Energy Harvesting) ; aucune pile n'est donc nécessaire, sans entretien

CATÉGORIE DE PRODUITS EC002924...Steuergerät für Leuchten

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.061

Dimensions

Largeur: 81mm
Hauteur: 14mm
Longueur: 81mm

CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 50.000

GARANTIE EN ANNÉES 2

CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ Non

COMPATIBLE AVEC CASAMBI Oui

COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT Non

COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT Non

COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA Non

SOUTIEN BEG Pertinent en Allemagne uniquement

NO EL DAS 941010769

DIAMÈTRE EN MM 0

ABMESSUNGEN BREITE MM 81

ABMESSUNGEN HÖHE MM 14