

ARTICLE NO. 5806

**DOTLUX KIT D'ACCU D'URGENCE EXIT 1,8W puissance constante 3h pour luminaires à LED alimentés en courant constant avec bouton de test externe LiFePO4 6,4V avec autotest**



page de l'article



- En cas de panne de courant, le kit assure un éclairage de secours des lampes à LED fonctionnant à courant constant, qui sont alors alimentées par la batterie interne.
- Lorsque la lumière est éteinte et que le courant de secteur est coupé, le fonctionnement de secours démarre également.
- Utilisation universelle pour tous les luminaires à LED avec ballasts externes d'une tension de service de 10-90 V DC.
- L'AKKU-KITexit est livré avec une LED d'état de fonctionnement avec douille d'encastrement et un interrupteur de test pour un montage externe.
- L'AKKU-KITexit ne remplace pas le bloc d'alimentation du luminaire à LED. L'AKKU-KITexit doit être commandé en plus du bloc d'alimentation.
- Autotest automatique
- L'AKKU-KIT est réglable en différents niveaux : 1,8W@3H / 2,9W@2H / 3,5W@1,5H
- Consommation en mode de charge 2,5Watt
- Consommation en mode veille inférieure à 0,5Watt

**CATéGORIE DE PRODUITS** EC000471\_Notlichtbaustein

**ARTICLE DE SUCCESSION** -

**POIDS EN KG** 0.27

**CONSOMMATION EN WATTS** 1,8 / 2,9 / 3,5

**TENSION D'ENTRÉE** 220 - 240 AC

**AUTONOMIE DE LA BATTERIE** 3h

**CLASSE DE PROTECTION** II

**GARANTIE EN ANNéES** 3

**AUTOTEST** autotest automatique

**SOURCE LUMINEUSE** -

**SOUTIEN BEG** Pertinent en Allemagne uniquement

**NO ELDAS** 941004299

**DIAMÈTRE EN MM** 0

**ABMESSUNGEN BREITE MM** 55

**ABMESSUNGEN HÖHE MM** 25

**TENSION NOMINALE EN V** 6,4

**Dimensions**

**Longueur:** 199mm

**Largeur:** 55mm

**Hauteur:** 25mm