

ARTICLE NO. 2447-1

**Bloc d'alimentation LED CC 35-60W 1400mA 25-43V non dimmable**



page de l'article

- Différents blocs d'alimentation disponibles sur demande (moins de puissance, gradation DALI)

**CATéGORIE DE PRODUITS**      EC002710\_LED-Betriebsgerät

**ARTICLE DE SUCCESSION**      -

**POIDS EN KG**      0.308

**CONSOMMATION EN WATTS**      60

**Dimensions**

**Longueur:** 128mm

**Largeur:** 60mm

**Hauteur:** 32mm

<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP42
<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	220 - 240 AC
<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	II
<b>TENSION DE SORTIE</b>	25 - 43 DC
<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	180-295 AC
<b>GARANTIE EN ANNéES</b>	1
<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	180-295 AC
<b>VARIATION 0-10V</b>	Non
<b>VARIATION 1-10V</b>	Non
<b>VARIATION DALI</b>	Non
<b>VARIATION DMX</b>	Non
<b>VARIATION DSI</b>	Non
<b>VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)</b>	Non
<b>VARIATION LINESWITCH</b>	Non
<b>VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR</b>	Non
<b>VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR</b>	Non
<b>VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE</b>	Non
<b>VARIATION PROGRAMMABLE</b>	Non
<b>VARIATION RF</b>	Non
<b>VARIATION SINE WAVE REDUCTION</b>	Non

<b>VARIATION TOUCH AND DIM</b>	Non
<b>VARIATION ZIGBEE</b>	Non
<b>VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR</b>	Non
<b>PAS DE VARIATION</b>	Oui
<b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE</b>	Non
<b>VARIATION GPRS</b>	Non
<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>NO ELDAS</b>	941934049
<b>DIAMÈTRE EN MM</b>	0
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	60
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	32

Ausgangsstrom in A