

ARTICLE NO. 5115

CASAMBI Variateur PWM 12-24V 4 canaux max. 144W



page de l'article



- variateur PWM à 4 canaux pour 12V ou 24V pour une commande confortable des luminaires via l'application CASAMBI
- le variateur est monté entre l'appareillage 12-24 VDC non graduable et le produit à tension constante
- convient pour les bandes 1 couleur, les bandes COLORselect, les bandes RGB et RGBW
- le courant de sortie max. est de 6A, celui-ci peut être réparti librement sur les canaux 1-4
- protégé contre : surcharge, surintensité et court-circuit
- différents profils préinstallés peuvent être sélectionnés dans l'application CASAMBI
- compatible avec le capteur (art. n° 5117), la télécommande radio (art. n° 5120) et l'interrupteur mural (art. n° 5121)
- Commande complète via l'appli CASAMBI :
- Réglage de la luminosité et de la couleur de la lumière
- Configuration de luminaires et de réseaux de luminaires
- création de scènes et d'animations (dégradés de couleurs)
- fonctions intelligentes de minuterie et de galerie

CATéGORIE DE PRODUITS EC002924...Steuergerät für Leuchten

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.023

CONSOMMATION EN WATTS max. 144 bei 24V

INDICE DE PROTECTION (IP) IP20

TENSION DE SORTIE 12 - 24 DC

GARANTIE EN ANNéES 2

CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé Non

COMPATIBLE AVEC CASAMBI Oui

COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT Non

COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT Non

COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA Non

SOUTIEN BEG Pertinent en Allemagne uniquement

NO ELDAS 941010449

DIAMèTRE EN MM 0

ABMESSUNGEN BREITE MM 30

ABMESSUNGEN HóHE MM 18

Dimensions

Longueur: 73mm

Largeur: 30mm

Hauteur: 18mm