

ARTIKEL NR. 5000-03-PA

DOTLUX Funk- und Tasterdimmer für Systeme mit 110-240V AC Pmax=150W Uin=110-240VAC 433,920MHz ISM



zur Artikelseite

- Phasenabschrittdimmer für Geräte mit 110-240 Vac bis 150 W
- 2 Kabeleingänge
- Durchmesser: 50mm

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| WARENGRUPPE | EC002924_Steuergerät für Leuchten | | |
| NACHFOLGEARTIKEL | - | SCHUTZART (IP) | IP20 |
| GEWICHT IN KG | 0.012 | EINGANGSSPANNUNG | 176 - 240 AC/DC |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 150 | SCHUTZKLASSE | I |
| | | AUSGANGSSPANNUNG | 110 - 240 AC |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 0 |
| | | ART DER STEUERUNG | Phasenabschnitt |
| ABMESSUNGEN | | GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE | Nein |
| Länge: 52mm | | KOMPATIBEL MIT CASAMBI | Nein |
| Breite: 42mm | | KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| Höhe: 21mm | | KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| | | KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| | | GEHÄUSE | Kunststoffgehäuse |
| | | BEG FÖRDERUNG | Nein |
| | | ELDAS-NR. | 941904969 |
| | | DURCHMESSER IN MM | 0 |
| | | ABMESSUNGEN BREITE MM | 42 |
| | | ABMESSUNGEN HÖHE MM | 21 |