

ARTICLE NO. 5269

DOTLUX Variateur DALI 1 canal max.360W pour bandes LED 1x15A 12- 24 V PWM



page de l'article



- Variateur PWM à 1 canal pour 12V ou 24V pour une commande confortable de bandes LED
- le variateur est monté entre l'appareillage 12-24 VDC non gradable et le produit à tension constante
- convient aux bandes à 1 couleur
- le courant de sortie max. est de 15A par canal
- la puissance de sortie max. est de 360W à 24V - 120W par canal
- protégé contre : surcharge, surintensité et court-circuit

CATéGORIE DE PRODUITS EC002924_Steuergerät für Leuchten

ARTICLE DE SUCCESSION -

ARTICLE PRéDéCESSEUR 1819

POIDS EN KG 0.109

CONSOMMATION EN WATTS max. 360

INDICE DE PROTECTION (IP) IP20

TENSION DE SORTIE 12 - 24 DC

GARANTIE EN ANNéES 3

CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé Non

COMPATIBLE AVEC CASAMBI Non

COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT Non

COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT Non

COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA Non

SOUTIEN BEG Pertinent en Allemagne uniquement

NO ELDAS 941934389

DIAMèTRE EN MM 0

ABMESSUNGEN BREITE MM 45

ABMESSUNGEN HóHE MM 27

Dimensions

Largeur: 45mm

Hauteur: 27mm

Longueur: 175mm