

ARTIKEL NR. 5425-1

**DOTLUX DALI-Phasenabschnittsdimmer max. 200W**



zur Artikelseite



- Dimmer mit DALI Steuereingang zum dimmen von 230V LED Vorschaltgeräten oder LED-Leuchtmitteln über DALI.
- Mithilfe dieses LED-Phasenabschnittsdimmers können Sie einfach Ihre dimmbaren Leuchten in ein DALI System integrieren und steuern.
- Der LED-Dimmer wandelt den DALI-Dimmlevel in ein gedimmtes 230V Signal (Phasenabschnitt) um.
- Der Dimmer ist für ohmsche und kapazitive Lasten geeignet und mit allen Phasenabschnittsdimmbaren Leuchten/Netzteilen kompatibel.
- Die Montage erfolgt per Doseneinbau.
- Der minimale Dimmlevel (MIN LEVEL) ist einstellbar.
- Der LED-Phasenabschnittsdimmer repräsentiert einen Teilnehmer am Bus und ist dementsprechend adressierbar.
- dimmbaren LED-Lampen max 200Watt (max.130A Einschaltstrom)
- traditionellen Glühbirnen und Halogenlampen max 360W
- Integrierter Überhitzungsschutz mit automatischer Wiederherstellung

<b>WARENGRUPPE</b>	EC002924...Steuergerät für Leuchten		
<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>VORGÄNGERARTIKEL</b>	5425	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	100 - 240 AC
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.044	<b>LUMEN PRO WATT</b>	-
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	-	<b>SCHUTZKLASSE</b>	ohne
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	-	<b>AUSGANGSSPANNUNG</b>	100-240
<b>LUMEN PRO WATT</b>	-	<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	100-240
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	5
		<b>GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE</b>	Nein
		<b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>	Nein
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>	100-240
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>MONTAGEORT</b>	Innenbereich
<b>Länge:</b> 56mm		<b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>	Nein
<b>Breite:</b> 50mm		<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>Höhe:</b> 28mm		<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
		<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
		<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
		<b>AUFBAU</b>	Ja
		<b>AUSFÜHRUNG</b>	statisch
		<b>DIN-SCHIENENMONTAGE</b>	Ja
		<b>EINBAU</b>	Ja
		<b>GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH</b>	Nein
		<b>GEHÄUSE</b>	Kunststoffgehäuse
		<b>PROGRAMMIERBAR</b>	Nein
		<b>GEEIGNET FÜR CASAMBI</b>	Nein

<b>GEEIGNET FÜR DOTLUX FUSION</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR TASTENBEDIENUNG</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR TUYA</b>	Nein
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ELDAS-NR.</b>	919100009
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	0
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	50
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	28
<b>ART DER STEUERUNG</b>	Dali