

ARTIKEL NR. 5115

**CASAMBI PWM-Dimmer 12-24V 4-Kanal max. 144W**



zur Artikelseite



- PWM-Dimmer mit 4 Kanälen für 12V oder 24V zum komfortablen Bedienen von Leuchten via CASAMBI App
- der Dimmer wird zwischen dem nicht dimmbaren 12-24 VDC Betriebsgerät und dem Konstantspannungsprodukt montiert
- passend für 1-farbige Streifen, COLORselect Streifen, RGB und RGBW Streifen
- der max. Ausgangsstrom beträgt 6A, dieser kann frei auf die Kanäle 1-4 verteilt werden
- geschützt gegen: Überlast, Überstrom und Kurzschluss
- verschiedene vorinstallierte Profile sind in CASAMBI App wählbar
- kompatibel zu Sensor (Art-Nr. 5117), Funkfernbedienung (Art-Nr. 5120) und Wandschalter (Art-Nr. 5121)
- Kompletsteuerung via CASAMBI App:
- Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
- Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
- Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
- intelligente Timer- und Galeriefunktionen

**WARENGRUPPE** EC002924...Steuergerät für Leuchten

**NACHFOLGEARTIKEL** -

**GEWICHT IN KG** 0.023

**LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT** max. 144 bei 24V

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 73mm

**Breite:** 30mm

**Höhe:** 18mm

<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>AUSGANGSSPANNUNG</b>	12 - 24 DC
<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	2
<b>GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>	Ja
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ELDAS-NR.</b>	941010449
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	0
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	30
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	18