

Scatola di distribuzione PD e Multi-PD compatta



Scatola PD, 100% a scatto, WAGO WINSTA® MIDI, in: 3 pin n/b, out:2x 3 pin n/b, 120x120x40 mm, grigio chiaro

- Inclusi piastra di montaggio e coperchio.
- Dimensioni: 120x120x40 mm.
- La scatola può essere installata con qualsiasi orientamento.
- Installazione rapida su varie scatole centrali e da incasso.
- Schemi di foratura possibili; v. istruzioni di montaggio
- Adatto per controsoffitti e pavimenti sopraelevati.
- Munito di filo VD da 2.5 mm².
- Tutte le scatole sono dotate di serie di un dispositivo di chiusura.

Numero Ordine:	AT3217
E-No:	157891249
EAN:	8712259328058
Lunghezza	120 mm
Larghezza	120 mm
Profondità	40 mm
Numero di poli Collegamento	3 poli
Connettore di uscita L1	2x 3poli, nero
Precablaggio	2,5 mm ²
Tensione nominale	400 V
Classe di protezione	IP20
Temperatura d'impiego	- 40°C / + 70°C
Colore	grigio chiaro
Senza alogeni	Sì
Invio	10

Le scatole di distribuzione PD compatte per i sistemi di connettori sono particolarmente vantaggiose per le installazioni elettriche in spazi ristretti, come ad esempio pavimenti sopraelevati, sistemi sotto il pavimento o controsoffitti. Grazie al design compatto e alla ridotta altezza di installazione sono poco ingombranti anche negli spazi angusti. Le scatole di distribuzione preassemblate possono essere utilizzate sia come passaggio dai cavi con guaina all'installazione elettrica a scatto che come scatole a scatto al 100%. Grazie al pre-cablaggio in fabbrica, il potenziale di errore è praticamente nullo poiché sul luogo di installazione è sufficiente collegare i componenti / connettori con un semplice "clic". Sono disponibili versioni con connettori a 3, 4 o 5 poli. Le scatole di distribuzione della serie Multi-PD compatta possono essere collegate meccanicamente tra loro. Un semplice meccanismo a scatto permette di allineare diverse scatole per poter configurare anche unità di distribuzione più grandi. Le linguette di fissaggio supplementari all'esterno della scatola offrono una pratica alternativa per il montaggio a parete o a soffitto. Montaggio a soffitto o fissaggio al pavimento. Per le scatole di distribuzione PD e Multi-PD compatte sono disponibili scatole di distribuzione già preassemblate per un massimo di 9 derivazioni e scatole vuote che possono essere allestite in modo personalizzato.

