

ARTICLE NO. 5279

**DOTLUX Récepteur/variateur sans fil LED 5 en 1 Technologie TUYA & Fusion15,5A 12-24V pour toutes les bandes LED**



page de l'article



- Récepteur sans fil avec technologie DOTLUX Fusion
- Fonction 5 en 1, compatible pour le contrôle de bandes LED RGB, RGBW, RGBW/WW, température de couleur ou monochromes.
- Entrée DC et sortie à tension constante à 5 canaux.
- Contrôle Tuya APP Cloud, soutien on / off, couleur RVB, température de couleur et réglage de la luminosité, retard on / off lumière, exécution de la minuterie, scène et fonction de lecture de musique.
- Contrôle vocal, soutien d'Amazon ECHO et d'autres haut-parleurs intelligents.
- Chaque contrôleur peut également fonctionner comme un convertisseur Fusion TUYA, puis utiliser l'APP Tuya pour contrôler un ou plusieurs contrôleurs LED Fusion du même type.

<b>CATÉGORIE DE PRODUITS</b>	EC002924_Steuergerät für Leuchten	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>TENSION DE SORTIE</b>	12 - 24 DC
<b>POIDS EN KG</b>	0.055	<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	3
		<b>MODE DE COMMANDE</b>	autres
		<b>CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Oui
		<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Oui
		<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Oui
		<b>CONVIENT POUR DOTLUX FUSION</b>	Oui
		<b>CONVIENT POUR TUYA</b>	Oui
		<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
		<b>NO ELDAS</b>	941934479
		<b>DIAMÈTRE EN MM</b>	0
		<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	38
		<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	20

**Dimensions**

**Largeur:** 38mm  
**Hauteur:** 20mm  
**Longueur:** 114mm