

ARTICLE NO. 4900

DOTLUX Capteur de mouvement PIR pour LIGHTSHOWERugr



page de l'article

- Un capteur infrarouge, également appelé PIR, détecte les signatures thermiques des personnes et des objets. Il est parfaitement adapté à la détection de personnes à des hauteurs élevées.

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002924_Steuergerät für Leuchten		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP65
POIDS EN KG	0.058	CAPTEUR DE MOUVEMENT	Infrarouge on/off, 8m
		CLASSE DE PROTECTION	sans
		TENSION DE SORTIE	0-10
		GARANTIE EN ANNéES	5
		MODE DE COMMANDE	autres
Dimensions		CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé	Non
Hauteur: 64mm		GRADATION SANS GRADATEUR	Non
Diamètre: 55mm		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
Longueur: 55mm		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
Largeur: 55mm		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		COMPATIBLE IFTTT	Non
		MONTAGE EN APPARENT	Oui
		MODéLE	dynamique
		MONTAGE DE RAILS DIN	Non
		ENCASTRé	Oui
		CONVIENT POUR UTILISATION à L'EXTéRIEUR	Non
		BOTIER	Boîtier en plastique
		PROGRAMMABLE	Non
		CONVIENT POUR CASAMBI	Non
		CONVIENT POUR DOTLUX FUSION	Non
		CONVIENT POUR LA COMMANDE PAR TOUCHES	Non

CONVIENT POUR TUYA	Non
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
NO ELDAS	941902599
DIAMÈTRE EN MM	55
ABMESSUNGEN BREITE MM	55
ABMESSUNGEN HÖHE MM	64