

ARTICLE NO. 5000-01-10V

**DOTLUX Variateur radio et à touche pour systèmes avec entrée 0-10V/1-10V Pmax=1840W
Uin=110-240VAC 433,920MHz ISM**



page de l'article

- Unité de commande avec fonction de variation pour les appareils avec une entrée de 0-10 V ou 1-10 V.
- Les petites dimensions permettent une installation facile dans le faux-plafond et/ou les boîtes de distribution

CATÉGORIE DE PRODUITS EC002924_Steuergerät für Leuchten

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.053

Dimensions

Longueur: 174mm

Largeur: 46mm

Hauteur: 35mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 AC/DC
CLASSE DE PROTECTION	I
TENSION DE SORTIE	110 - 240 AC
GARANTIE EN ANNÉES	0
MODE DE COMMANDE	1 - 10 V
CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
BOÎTIER	Boîtier en plastique
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
NO ELDAS	941902779
DIAMÈTRE EN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	46
ABMESSUNGEN HÖHE MM	35