

ARTIKEL NR. 4376-1

**DOTLUX Akkukit für LUNApioneer und LUNAsilver-pioneer**



zur Artikelseite

- Akkukit mit Selbsttest Funktion
- Konstant Strom Ausgangsgerät 42 mA
- Spannungsbereich 10-60 Volt
- Li-ion Akku
- LED Leistung im Notlichtbetrieb mit LUNApioneer Serie:
- 4,9W Kreis 8 Stunden @ 1,5 Watt
- 20W Kreis 3 Stunden @ 0,6 Watt

**WARENGRUPPE** EC000471\_Notlichtbaustein

**NACHFOLGEARTIKEL** -

**GEWICHT IN KG** 0,13

**LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT** 3

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 150mm

**Breite:** 40mm

**Höhe:** 30mm

**EINGANGSSPANNUNG** 186 - 240 AC/DC

**AKKULAUFZEIT** 3h

**SCHUTZKLASSE** II

**NOTLICHTTAUGLICH** Nein

**GARANTIE IN JAHREN** 0

**AUTOMATISCHER SELBSTTEST** ohne

**GEEIGNET FÜR NOTLICHT** Nein

**LEUCHTMITTEL** -

**BEG FÖRDERUNG** Nein

**ELDAS-NR.** 941919129

**DURCHMESSER IN MM** 0

**ABMESSUNGEN BREITE MM** 40

**ABMESSUNGEN HÖHE MM** 30

**NENNSPANNUNG IN V** -