

ARTICLE NO. 5437

**DOTLUX Télécommande pour MISTRALsmart**



page de l'article

- Télécommande pour luminaire DOTLUX pour locaux humides MISTRALsmart
- Cette télécommande est nécessaire pour régler le capteur des luminaires MISTRALsmart.
- Vous n'avez besoin que d'une seule télécommande pour autant de luminaires que vous le souhaitez.
- La télécommande infrarouge doit être dirigée vers le luminaire pour modifier les réglages.
- Le luminaire confirme visuellement le réglage par un clignotement.
- Les valeurs suivantes peuvent être réglées :
- Puissance (80%, 100%)
- Luminosité (20% - 100%)
- Zone de détection (25%, 50%, 75%, 100%)
- Durée d'éclairage (3sec, 30sec, 90sec, 3min, 5min, 15min, 20min, 30min)
- Luminosité en veille (10%, 20%, 30%, 50%)
- Durée du stand-by (0sec, 5sec, 30sec, 3min, 5min, 15min, 45min, permanent)
- Capteur de lumière du jour (5lux, 15lux, 50lux, 100lux, 300lux, désactiver)

CATéGORIE DE PRODUITS EC000678\_Fernbedienung

POIDS EN KG 0.035

**Dimensions**

Longueur: 116mm

Largeur: 55mm

Hauteur: 16mm

<b>GARANTIE EN ANNéES</b>	3
<b>SANS FIL</b>	Oui
<b>BIDIRECTIONNEL</b>	Non
<b>UNIDIRECTIONNEL</b>	Oui
<b>AUTO-APPRENTISSAGE</b>	Oui
<b>AVEC AFFICHAGE</b>	Non
<b>PRéPROGRAMMé</b>	Oui
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>NO ELDAS</b>	941006209
<b>DIAMèTRE EN MM</b>	0
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	55
<b>ABMESSUNGEN HóHE MM</b>	16
<b>TRANSMISSION DE SIGNAL</b>	Autre