

ARTICLE NO. 5359

**Bloc d'alimentation LED CV & CC 24V DC 150W 3.2-6.25A IP67**



page de l'article

- Alimentation à découpage robuste grâce au boîtier métallique
- IP67
- Protégé contre les surtensions, les surtempératures, les surcharges et les courts-circuits

<b>CATéGORIE DE PRODUITS</b>	EC002710_LED-Betriebsgerät		
<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP67
<b>ARTICLE PRéDéCESSEUR</b>	4253-24	<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
<b>POIDS EN KG</b>	0.71	<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	I
		<b>PROTECTION CONTRE LA SURTENSION</b>	à 6000 V
		<b>TENSION DE SORTIE</b>	24 DC
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRée</b>	100-305 AC / 142-431 DC
		<b>GARANTIE EN ANNéES</b>	5
<b>Dimensions</b>		<b>GRADATION SANS GRADATEUR</b>	Non
<b>Longueur:</b> 180mm		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE</b>	100-305 AC / 142-431 DC
<b>Largeur:</b> 63mm		<b>VARIATION 0-10V</b>	Non
<b>Hauteur:</b> 35mm		<b>VARIATION 1-10V</b>	Non
		<b>VARIATION DALI</b>	Non
		<b>VARIATION DMX</b>	Non
		<b>VARIATION DSI</b>	Non
		<b>VARIATION LINESWITCH</b>	Non
		<b>VARIATION SYSTème PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR</b>	Non
		<b>VARIATION RF</b>	Non
		<b>VARIATION SINE WAVE REDUCTION</b>	Non
		<b>VARIATION TOUCH AND DIM</b>	Non
		<b>VARIATION ZIGBEE</b>	Non
		<b>VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR</b>	Non
		<b>PAS DE VARIATION</b>	Oui
		<b>COMMANDE VIA BLUETOOTH</b>	Non

<b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>CONVIENT POUR UTILISATION à L'EXTÉRIEUR</b>	Non
<b>BOTIER</b>	Boîtier métallique
<b>VARIATION GPRS</b>	Non
<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>NO ELDAS</b>	941010589
<b>DIAMÈTRE EN MM</b>	0
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	63
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	35
Ausgangsstrom in A	