

ARTICLE NO. 5280

**DOTLUX Récepteur/variateur radio LED pour bande LED monochrome Technologie Fusion 1x15 A 12-48V DC**



page de l'article



- Récepteur/variateur LED sans fil pour bandes LED monochromes
- Compatibilité optimale avec les enregistrements vidéo, car variation sans scintillement 0-100% avec fréquence PWM réglable (250/500/2000/8000Hz)
- Courbe de variation logarithmique ou linéaire préréglable sur le récepteur
- un contrôleur Fusion accepte jusqu'à 10 télécommandes en même temps
- Entrée de commande supplémentaire par bouton-poussoir câblé
- Protection contre la surchauffe/surcharge/court-circuit, rétablissement automatique
- La technologie sans fil DOTLUX Fusion est évolutive presque à l'infini et permet un fonctionnement sécurisé grâce au protocole MESH.
- Tous les appareils Fusion sont compatibles entre eux et permettent une flexibilité totale pour votre projet

<b>CATéGORIE DE PRODUITS</b>	EC002924_Steuergerät für Leuchten	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	12-48 DC
<b>ARTICLE PRéDÉCESSEUR</b>	3953	<b>GARANTIE EN ANNéES</b>	3
<b>POIDS EN KG</b>	0.1	<b>MODE DE COMMANDE</b>	autres
		<b>CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé</b>	Non
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	12-48 DC
<b>Dimensions</b>		<b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Oui
<b>Hauteur: 27mm</b>		<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>Longueur: 175mm</b>		<b>CONVIENT POUR DOTLUX FUSION</b>	Oui
<b>Largeur: 45mm</b>		<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
		<b>NO ELDAS</b>	941934489
		<b>DIAMèTRE EN MM</b>	0
		<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	45
		<b>ABMESSUNGEN HóHE MM</b>	27