

ARTIKEL NR. 5274

**DOTLUX DMX Empfänger/Dimmer mit integrierter Stand Alone Funktion 4 Kanäle 12-24V DC 4x5A Hutschiene**



zur Artikelseite

- Digitale numerische Anzeige, Einstellung der DMX-Startadresse über Tasten.
- Flexible Eingangsspannung 12-24V mit Schraubanschluss
- RDM-Funktion kann die Kommunikation zwischen DMX-Master und Decoder realisieren.
- DMX Voreinstellung für 1/2 oder 4Farbige Streifen
- Für Videoaufnahmen besser geeignet durch einstellbare PWM-Frequenz 2000/500Hz
- Schönerer Dimmeffekte durch einstellbare Dimmkurve (Logarithmisch oder Linear)
- Stand-alone Modus für RGB/RGBW und 4-Kanal-Dimmer. Eingebaute Programme anstelle des DMX-Signals
- Passend für einfarbige, zweifarbige, RGB- oder RGBW-Konstantspannungs-LED-Streifen oder -Module
- integrierte Schutzschaltung (Überlastung, Überhitzung, Kurzschluss)

**WARENGRUPPE** EC002924\_Steuergerät für Leuchten

**NACHFOLGEARTIKEL** -

**GEWICHT IN KG** 0.12

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 115mm  
**Breite:** 48mm  
**Höhe:** 67mm

<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>AUSGANGSSPANNUNG</b>	12 - 24 DC
<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	3
<b>ART DER STEUERUNG</b>	DMX
<b>GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Ja
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ELDAS-NR.</b>	941934439
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	0
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	48
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	67