

ARTICLE NO. 5274

**DOTLUX Récepteur/variateur DMX avec fonction stand alone intégrée 4 canaux 12-24V DC 4x5A rail DIN**



page de l'article

- Affichage numérique, réglage de l'adresse de départ DMX par touches.
- Tension d'entrée flexible 12-24V avec connexion à vis.
- Fonction RDM peut réaliser la communication entre le maître DMX et le décodeur.
- Préréglage DMX pour des bandes de 1/2 ou 4 couleurs.
- Mieux adapté aux enregistrements vidéo grâce à la fréquence PWM réglable 2000/500Hz
- Effets de gradation plus beaux grâce à la courbe de gradation réglable (logarithmique ou linéaire)
- Mode autonome pour RGB/RGBW et variateur à 4 canaux. Programmes intégrés au lieu du signal DMX.
- Adapté aux bandes ou modules LED monochromes, bicolores, RGB ou RGBW à tension constante
- circuit de protection intégré (surcharge, surchauffe, court-circuit)

|                              |                                   |   |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>CATÉGORIE DE PRODUITS</b> | EC002924_Steuergerät für Leuchten | <b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>        | IP20                              |
| <b>ARTICLE DE SUCCESSION</b> | -                                 | <b>TENSION DE SORTIE</b>                | 12 - 24 DC                        |
| <b>POIDS EN KG</b>           | 0.12                              | <b>GARANTIE EN ANNÉES</b>               | 3                                 |
|                              |                                   | <b>MODE DE COMMANDE</b>                 | DMX                               |
|                              |                                   | <b>CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ</b>   | Non                               |
|                              |                                   | <b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>          | Non                               |
|                              |                                   | <b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>    | Oui                               |
| <b>Dimensions</b>            |                                   | <b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b> | Non                               |
| <b>Longueur:</b> 115mm       |                                   | <b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>     | Non                               |
| <b>Largeur:</b> 48mm         |                                   | <b>SOUTIEN BEG</b>                      | Pertinent en Allemagne uniquement |
| <b>Hauteur:</b> 67mm         |                                   | <b>NO ELDAS</b>                         | 941934439                         |
|                              |                                   | <b>DIAMÈTRE EN MM</b>                   | 0                                 |
|                              |                                   | <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>            | 48                                |
|                              |                                   | <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>              | 67                                |