

## Scatola per sistemi di supporto dei cavi. Sistema modulare AK2



### Frontale AK2 a scatto, WAGO WINSTA® MIDI, in: 4 pin H07V-U, out: ciascuno 3x 3 pin n/b L1/ n/b L2, 125x100x42 mm, grigio chiaro

- Le connessioni bianche e nere sono visibili separatamente.
- Munito di filo VD da 2.5 mm<sup>2</sup>.
- Tutte le scatole sono dotate di serie di un dispositivo di chiusura.
- Adatta a WAGO WINSTA® MIDI e/o Wieland gesis® CLASSIC GST18®.

<b>Numero Ordine:</b>	<b>AT7719</b>
E-No:	127917289
EAN:	8712259328584
Lunghezza	125 mm
Larghezza	100 mm
Profondità	42 mm
Numero di poli Collegamento	4 poli
Connettore di uscita L1	3x 3poli, nero
Connettore di uscita L2	3x 3poli , bianco
Precablaggio	2,5 mm <sup>2</sup>
Classe di protezione	IP20
Tipo di montaggio	A scatto
Colore	grigio chiaro
Invio	10

Il sistema modulare AK2 permette di coprire un'ampia gamma di applicazioni poiché offre la soluzione giusta per ogni tipo di installazione. Questo sistema modulare comprende una scatola base, un frontale e accessori per il fissaggio in numerose varianti. Diventa quindi possibile assemblare scatole per l'installazione elettrica a scatto configurate in modo personalizzato.

