


ARTIKEL NR. 4258-1

LED-Netzteil CC 27-40W 700-1050mA 27-38V dimmbar Phasenan-/abschnitt



zur Artikelseite

- Das Netzteil ist dimmbar über Phasenabschnittsdimmer oder Phasenanschnittsdimmer
- Mit der Konstantstromtechnologie (CC) ist es für Leuchten mit konstantem Strom geeignet
- Die angeschlossenen Konstantstromleuchten können zwischen 10%-100% gedimmt werden
- Passende Dimmer: JUNG 1224 LED UDE, Eltako EUD61NPL-230V, GIRA Mini2440 00 uvm.
- Der Ausgangsstrom ist einstellbar: 700/800/950/1050mA
- Das Netzteil ist standardmäßig auf 700mA eingestellt

WARENGRUPPE EC002710_LED-Betriebsgerät

NACHFOLGEARTIKEL -
VORGÄNGERARTIKEL 4258

GEWICHT IN KG 0.158
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 27-40

ABMESSUNGEN

Länge: 173mm
Breite: 44mm
Höhe: 30mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
POWER-FACTOR	0,97
EINSCHALTSTROM IN A	0
TC TEMPERATUR IN °C	85
SCHUTZKLASSE	II
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	1000 V
AUSGANGSSPANNUNG	27 - 38 DC
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	198-264 AC
GARANTIE IN JAHREN	5
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	198-264 AC
DIMMUNG	Ja
NETZSPANNUNGSMODULATION	Ja
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Ja
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Ja
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941934319
DURCHMESSER IN MM	0

ABMESSUNGEN BREITE MM	44
ABMESSUNGEN HÖHE MM	30
AUSGANGSTROM IN A	0,7-1,05