

MOVYY Up – Kabelmanagement-System für Typ-2-Ladekabel (AC 11 / 22 kW)

Dokument-Nr.: 260302

Revision/Version: V2

Datum: 02.03.2026

Produktbeschreibung

Fest montiertes Kabelmanagement-System zur Führung von Typ-2-Ladekabeln über dem Boden.

Reduziert mechanische Beschädigungen an Ladekabel und Infrastruktur, minimiert Stolperrisiken, Verschmutzung und sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild im Ladebereich.

Highlights

- Für Typ-2 AC-Ladekabel (11/22 kW)
- Schnellere Handhabung: einstecken, laden, zurück
- Weniger Stolperrisiko und Kabelverschleiss
- Für Flottenstandorte, Firmenparkplätze, Tiefgaragen, Carports und Außenstandorte
- Swiss Engineered / Patent Pending /



Technische Daten

Parameter	Wert
Kompatibilität	Typ-2 AC-Ladekabel < 22KW
Kabelauszug (max.)	ca. 1.7 m
Rückzugskraft	ca. 2.5 kg
Montageart	Wand- oder Deckenmontage
Material	Gehäuse: Kunststoff / Trägerwinkel: Edelstahl / Halterriemen: Silikon
Abmessungen (L x B x H)	12.5 x 4 x 16 cm
Gewicht	Ca. 700 g
Betriebstemperatur	-20 bis + 50°C
UV-/Witterungsbeständigkeit	Ja
Garantie	5 Jahre

Lieferumfang

- Haupteinheit - Gehäuse mit Mechanik
- Edelstahlwinkel / Träger
- Silikonriemen / montiert
- Montagematerial
- Gebrauchsanweisung - mehrsprachig

Sicherheit & Wartung

- Nur bestimmungsgemäß zur Kabelhaltung verwenden.
- Keine zusätzliche Last am System aufhängen
- Nur mit fixiertem Ladekabel benützen
- Regelmäßig Sicht- und Schraubenkontrolle (Riemen, Gehäuse, Befestigung).
- Reinigung: feuchtes Tuch, mildes Reinigungsmittel; keine aggressiven Lösungsmittel.

Montage Tragfähiger Untergrund (Beton/Mauerwerk/Holz). Montagehöhe: 1.8-2m ab Boden Werkzeug: Bohrmaschine, Bohrer Bit/Schlüssel, Wasserwaage.	Dauerhaltbarkeit & Tests Interner Dauertest mit automatisierter Betätigung über mehrere tausend Zyklen.	Nachhaltigkeit Verlängert die Lebensdauer von Ladekabeln und Ladestationen. Ausgelegt auf mehrjährige Nutzung im Innen- und Außenbereich. Robuste Materialien. Ersatzteile auf Anfrage verfügbar.
---	---	--